

## "Morek" EV 7,4 kW "Plug & Charge" (prijunkite ir įkraukite)

Tik privačiam naudojimui. Nereikia interneto ryšio ar išmaniųjų funkcijų. Tiesiog prijunkite ir įkraukite arba autorizуйте per RFID.

Produkto ID	MEV07NRNNN6T2
Įkrovimo režimas	2 lygis
Jungties tipas	Type 2 jungtis su 6,5 m kabeliu
Įkrovimo valdymas	Prijunkite ir įkraukite, RFID kortelė
Interneto ryšys	Ne
Pasirenkamas interneto ryšys	Ne
Išorinis ryšys	Ne
IP apsauga	IP55
Atsparumas smūgiams	IK10
Ekranas	Ne
LED indikatorius	LED spalvoti indikatoriai
Ryšio protokolas	-
Palaikoma versija	-
Ataskaitos	-
Standartas ir CE sertifikatas	CE ir TUV sertifikatai
Apsauga nuo nuotėkio	B tipas (AC30 mB + DC6 mA)
Montavimas	Siena / stovas
Stovas / antžeminis tvirtinimas	Yra, bet neįtrauktas į komplektą
Aušinimo būdas	Natūralus vėsinimas
Maitinimo tinklo konfigūracija	TN / TT -> (1P+N+PE)
Efektyvumas	>99 %
Elektros energijos skaitiklis	Ne
AC įvado parametrai	1 fazės 230 V±20 %
Prijungimo gnybtas	"Push-X" jungtis, vardinis skerspjūvis: 6 mm <sup>2</sup> , skerspjūvis: 0.5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> ; pilka, mėlyna, žaliai geltona
Nominalusis dažnis	50/60 Hz
Išėjimo srovė	32 A / 16 A
Išėjimo galia	7.4 kW/ 3,6 kW
Galios balansavimo funkcija	-
Maksimalus galios balansavimo įrenginių skaičius	-
Sandėliavimo temperatūra	-40–75 °C aplinkos temperatūra
Eksplotacijos temperatūra	-25–50 °C aplinkos temperatūra
Santykinė aplinkos drėgmė	≤95 % be kondensato
Aukštis virš žūros lygio	≤2000 m
Elektros grandinės apsauga	Apsauga nuo viršsrovio, viršįtampos, peržemos įtampos, perkaitimo, nuotėkio, neprijungto PE įžeminimo.
Matmenys (mm)	455 (A) x 260 (P) x 150 (G)
Svoris (kg)	4,5
Garantija	36 mėn.



- **AC 7,4 kW**
- **LED indikatorius**
- **RFID**
- **6,5 m kabelis**
- **Type 2 jungtis**

### Nuskaitykite daugiau

Daugiau informacijos apie "Morek" elektromobilių įkroviklius ir diskusijas apie elektromobilių naudotojų atvejus galite rasti



[ev.morek.eu](http://ev.morek.eu)