

Morek EV 7,4kW Plug & Charge

Ainult isiklikuks kasutamiseks. Internetiühendus või nutifunktsioonid puuduvad. Lihtsalt ühenda ja lae või luba RFID abil.


Tootekood	MEV07NRNNN6T2
Laadimisrežiim	Level 2
Pistiku tüüp	Tüüp 2 pistik 6,5 m kaabliga
Laadimise juhtimine	Plug-and-Charge, RFID-kaart
internetiühendus	Ei
Valikuline internetiühendus	Ei
Väline suhtlus	Ei
IP kaitse	IP55
Põrutustugevus	IK10
Ekraan	Ei
LED-indikaator	LED värvinäidikud
Sideprotokoll	-
Taustafunktsioonid	-
Raport	-
Standard ja CE sertifikaat	CE- ja TUV-sertifikaat
Lekkekaitse	Tüüp B (AC30mB + DC6mA)
Paigaldamine	Seina / post
Post/maakinnitus	Saadaval, ei kuulu komplekti
Jahutusmeetod	Loomulik jahutus
Toitevõrgu konfiguratsioon	TN / TT -> (1P+N+PE)
Tõhusus	>99%
Võimsusarvesti	Ei
AC sisendvõimsus	1-faasiline 230V±20%
Läbivooluterminal	Push-X-ühendus, nimiläbimõõduga ristlõige: 6 mm ² , ristlõige: 0.5 mm ² - 10 mm ² ; hall, sinine, rohekaskollane
Nimisagedus	50/60 Hz
Väljundvool	32 A / 16 A
Väljundvõimsus	7.4 kW/ 3,6 kW
DLM funktsioon	-
DLM maksimaalne arv	-
Hoiustustemperatuur	-40 kuni 75°C
Töötemperatuur	-25 kuni 50°C
Niiskus	Kuni 95% mittecondenseeruv
Kõrgus merepinnast	≤2000 m
Kaitseastmed	Ülevoolukaitse, ülepingekaitse, alampingekaitse, ületemperatuurikaitse, lekkevoolukaitse, ühendamata PE-maanduskaitse.
Mõõdud mm	455 (k) x260 (l) x150 (s)
Kaal kg	4,5
Garantii	36 kuud



- **AC 7,4 kW**
- **LED-indikaator**
- **RFID**
- **6,5m kaabel**
- **Type 2 pistik**

Otsige lisateavet

Lisateavet Moreki EV-laadijate ja elektriautode teemade kohta leiata aadressilt



ev.morek.eu