

## "Morek" EV 11 kW EVSE mobilusis adapteris

Naudokite jį keliaudami arba namuose. Kompaktiškas mobilusis įkrovimo adapteris, kuris visada turėtų būti kiekviename elektriniame automobilyje.

Produkto ID	MEV11DNNNN5T2
Įkrovimo režimas	2 lygis
Jungties tipas	Type 2 jungtis su 5m kabeliu
Įkrovimo valdymas	Prijunkite ir įkraukite, paleidimo / sustabdymo jutiklinis mygtukas, reguliuojama srovė nuo 6 iki 16 A
IP apsauga	IP55
Atsparumas smūgiams	IK08
Ekranas	LCD 3,8 colio
Ataskaitos	Energijos suvartojimas ekrane
Standartas ir CE sertifikatas	CE sertifikatas
Apsauga nuo nuotėkio	A tipas + DC6 mA
Montavimas	Sieninis (pasirinktinai su laikikliu)
Stovas / antžeminis tvirtinimas	Yra, bet neįtrauktas į komplektą
Efektivumas	>99 %
Elektros energijos skaitiklis	Integruotas
AC įvado parametrai	3 fazių 400 V±20 % / 1 fazės 230 V±20 %
Nominalusis dažnis	50/60 Hz
Įvado srovė	16 A
Išėjimo galia	11 kW / 3.6 kW
Sandėliavimo temperatūra	-40 - 75°C aplinkos temperatūra
Eksplotacijos temperatūra	-30 - 55°C aplinkos temperatūra
Santykinė aplinkos drėgmė	≤95 % be kondensato
Aukštis virš jūros lygio	≤2000 m
Elektros grandinės apsauga	Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, įžeminimo, per didelės temperatūros
Matmenys (mm)	455 (A) x 260 (P) x 150 (G)
Svoris (kg)	4,5



- AC 11 kW įkroviklis
- LED indikatorius
- 5 m kabelis
- Type 2 jungtis




### Priedai prie mobiliojo adapterio

Aliuminio sieninis laikiklis	MEVA01NWPLATE
Adapteris 3P16A į 1P Shucko	MEVX01N3PWIRE
Sieninis kabelio laikiklis	MEVH01NHANDLE

## Nuskaitykite daugiau

Daugiau informacijos apie "Morek" elektromobilių įkroviklius ir diskusijas apie elektromobilių naudotojų atvejus galite rasti



[ev.morek.eu](http://ev.morek.eu)