

- **EV 7,4 kW įkroviklis**
- **LED indikatorius**
- **6,5 m kabelis**
- **Type 2 jungtis**

Gaminio ID	MEV07NNNN6T2
Įkrovimo režimas	2 lygis
Jungties tipas	Type 2 jungtis su 6,5 m kabeliu
Įkrovimo valdymas	„Plug-and-Charge“ (prijungimas ir įkrovimas), liečiamasis paleidimo / sustabdymo mygtukas
Interneto ryšys	RFID
Išorinis ryšys	Ne
IP apsauga	IP55
Atsparumas smūgiui	IK10
Ekranas	Ne
LED indikatorius	Spalvinis LED indikatorius
Ryšio protokolas	-
Palaikomos versijos	-
Ataskaitos	-
Standartas ir CE sertifikatas	CE sertifikuotas, TUV
Nuotėkio apsauga	B tipo (AC 30 mA + DC 6 mA)
Montavimas	Ant sienos / stovo
Stovas / žemėje įtvirtinamas laikiklis	Galimas, kartu netiekiamas
Aušinimo būdas	Savaiminis
Maitinimo tinklo konfigūracija	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Efektyvumas	>99%
Elektros energijos matuoklis	Ne
Kintamosios srovės įvado parametrai	1 fazės, 230 V ± 20 %
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Išėjimo srovė	6 – 32 A
Išėjimo galia	iki 7.4 kW
DLM funkcija	Ne
Aplinkos temperatūra sandėliuojant	Nuo -40 iki 75 °C
Aplinkos temperatūra eksploatuojant	Nuo -30 iki 55 °C
Drėgnumas eksploatuojant	Iki 95 %, be kondensato
Aukštis virš jūros lygio	≤2000m
Elektros grandinės apsauga	Apsauga nuo viršsrovių, apsauga nuo įtampos padidėjimo, apsauga nuo įtampos sumažėjimo, apsauga nuo perkaitimo, apsauga nuo nuotėkio, apsauga nuo neprijungto PE įžeminimo
Matmenys (mm)	455 (A) x 260 (P) x 150 (G)
Svoris (kg)	4,4
Garantija	24 mėnesiai



## „Morek“ EV 7,4 kW „Plug & Charge“ (prijungimas ir įkrovimas)

Asmeniniam naudojimui. Nereikia interneto ryšio ir išmaniųjų funkcijų. Tiesiog prijunkite ir įkraukite.

## Nuskaitykite ir sužinokite daugiau

Daugiau informacijos apie „Morek“ įkroviklius elektromobiliams ir jų naudojimo atvejų aptarimą galite rasti adresu



[ev.morek.eu](http://ev.morek.eu)

**Creating a better future for You**